



Kullanım Kılavuzu

BK932 80W Isı Kontrollü Lehimleme Kalem Havya

Özellikleri:

- BK 932 Kalem Havya, yüksek mukavemete ve iyi ısı direncine sahip şeffaf PC malzemeden yapılmıştır.
- Antistatik çelik havya ucu, yüksek sıcaklık dayanımı, korozyon direnci ve aşınma direncine sahiptir.
- Seramik rezisdans, uzun ömürlü, hızlı ısıtma, mükemmel sıcaklık kontrolüne sahiptir.
- Paslanmaz çelik kaplama, hızlı ısı dağılımı kabiliyetine sahiptir
- Sabit sıcaklık teknolojisi, 200 °C -450 °C sıcaklık aralığı isteğe bağlı olarak ayarlanabilir, sıcaklık sabittir. Bu şekilde enerji tasarrufu ve çevre koruması sağlar.
- Küçük boyutuyla hafiftir ve ergonomik'tir, uzun süreli kullanım için uygundur.
- Güç kablosu, Avrupa standart fişidir. Yüksek esnek malzeme hattı, yüksek sıcaklık direnci ve defromasyon'a direnç'lidir.

Adı	Sıcak Hava Havya İstasyonu
Isıtma Yöntemi	Dahili Isıtma Tipi Sabit Sıcaklık
Güç gereksinimi	220V-240V
Güç Tüketimi	80 W
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	450 ± 10 °C
Sıcaklık Kontrol Aralığı	200 °C -450 °C
Yeniden Isıtma Zamanı	10S
Havya Ucu Özellikleri	Uç Ø8.1x56.8 mm
Havya Ucu Malzemesi	Siyah Altın Çelik
Rezisdans	PTC Seramik Isıtma Çekirdeği
Net Ağırlığı	≈170g
Brüt Ağırlık	≈210g

ÖNLEMLER

- Kullanmadan önce, kullanılan voltajın havya nominal voltajıyla uyumlu olduğundan emin olun.
- Kalem havya ilk kez ısıtıldığında hafif duman çıkabilir. Bu normal bir durumdur ve birkaç dakika sonra kaybolacaktır.
- İlk kez lehimlemeden önce, havyanın ucuna koruyucu tabaka olarak bir lehim tabakası koyunuz. Her kullanımdan önce bir miktar lehim uygulayın ve ardından kullandıktan sonra biraz lehim uygulayın, bu işlem havyanın kullanım ömrünün uzamasına yardımcı olacaktır.
- Havya kuru tutulmalıdır, nemli ortamda kullanılması kesinlikle yasaktır.
- Uzun süre kullanılmayacaksa kuru yanmayı önlemek için güç kaynağı kesilmelidir.
- Havya ucunda lehimlenmesi kolay olmayan siyah oksit tabakası olduğunda, önce siyah oksidi temizlemek için bir temizleme süngerini kullanın ve lehimini hemen uygulayın. Havya ucunun koruyucu tabakasına zarar vermemek için havya ucunu temizlemek için zımpara kağıdı veya törpü kullanmayın.
- Düzenli performans ve güvenlik performans denetimleri gerçekleştirin ve orjinal olmayan parçaları kullanmayın.

Uyarı

- Havyanın zarar görmesini önlemek için hasar olabilecek şekilde cihaza kesinlikle vurmayınız, sarsmayınız.havya ucundaki lehim kalıntılarını temizlemek için silkelemeyiniz
- Uzun süre kullanılmadığında elektrik bağlantısı fişini çekin.
- Bileşenleri değiştirmeniz gerekirse, 220V güç bağlantısı kesilmeli Ve mutlaka parça değişim işlemi için bir uzmana danışmalısınız.

İmalatçı

Bakon®

SHENZHEN BAKON ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

ADD : 5th Floor, 1st building, Fu Bi Lun Industrial Area, Chaoyang Road, Songgang Street, Bao'An

District, Shenzhen, China 518105

TEL : 086-755-89575688 FAX : 086-755-89574599

Web : www.bakon.cc Email : postmaster@bakon.cn

Türkiye Resmi Distribütörü:



Lojistik & Servis: Manolya Caddesi Dadaloğlu Sok No:3/B

Soğanlık/kartal/İstanbul Tel: +90 216

452 40 04 Fax:+90 216 452 40 05

Web: www.dkelektronik.com.tr E-Mail: bilgi@dkelektronik.com

